


Данни за артикула: LID14431--

Saturn 3, 50W , MR16, GU10, 110-240V, IP20, алуминий €ECONOMY

03 REC SPOTS ADJ



Информация за продукта

Semi Dark Light Tube Range Recessed adjustable MR16 spot with GU10 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технически данни

Димируем	Depending on light source да
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Светлоизточник	LED Retrofit MR16
С вкл. осветител	Не
Брой лампи	1
Фасунга	GU10

Технически данни - продължение

Мощност (W)	50
Оперативно напрежение AC (V)	100-240
Входно напрежение AC (V)	100-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 72
Дълбочина на монтаж (mm)	120
Цвят	алуминий
Материал	Алуминий
Дължина (mm)	84
Широчина (mm)	84
Височина (mm)	26
Акcesoари	LID 17278--;LID 17279--;LID 17203--;LID 13226--;LID 14508--;LID 15671--;LID 16949--;LID 16223--;LID 13106--
ДхШхВ mm	84x84x26
Размер на отвора, mm	Ø 72

Чертеж: Saturn 3, 50W , MR16, GU10, 110-240V, IP20, алуминий



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Saturn 3, 50W , MR16, GU10, 110-240V, IP20, алуминий 03 REC SPOTS ADJ	LID 14431
Акcesoари	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Suitable for high ambient temperature enclosed fittings; 25 LAMPS	LID 17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires; 25 LAMPS	LID 17279
LED Lampe 4W GU10 300lm 930 220-240V Dimm 60° white Emergency bulb, adapted for continuous operation only; 25 LAMPS	LID 17203
LED Лампа COB GU10 6W 3000K 380lm 60° 230V "Blue line" 25 LAMPS	LID 13226

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
LED лампа MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60°, димируема dimnable; 25 LAMPS	LID14508
LED Lamp MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V черно Reflector lamp; 25 LAMPS	LID15671
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Emergency driver 3H with MR16 LED module 3W 3 230V IP21 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
Автономно захранване 3 часа за GU10 LED 3-8,5W This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106