

Данни за артикула: PVBUB050-A

# Backupbox за инвертори Fronius

maximum backup fuse 50A



## SCHRACK-Info

- Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC
- Maximale Vorsicherung: 50A gG/gL
- Kurzschlussfestigkeit: 10kA
- Netzform: TN – S
- Schutzart: IP65
- Backupbox für Fronius Wechselrichter, beinhaltet:
  - BK080204-- Aufputz-Verteiler 3-reihig, 36TE, IP65, transparente Tür
  - BZ326455DC Installationsschutz 63A, 3S 1Ö, 24V AC/DC 3TE
  - LP920240-- Netzteil 20W mit USV Funktion für DIN-Schiene
  - PVI11000-H Fronius Smart Meter TS 65A-3
  - BM018106-- Sicherungsautomat, Kennlinie B, 6A, 1-polig, 10kA
  - BM017325-- Sicherungsautomat, Kennlinie C, 25A, 3-polig, 10kA
  - RT424012-- Leistungs-Printrelais, 2 Wechsler, 8A, 12VDC, 5mm
  - RT78725--- Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 5mm, konvent. Ausführung
  - Anschlussklemmen

## Технически данни

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Нето широчина (mm) | 319,00 |
| Нето височина (mm) | 534,00 |

## Технически данни - продължение

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Максимален захранващ ток (A) | 50                   |
| Степен на защита - IP        | IP65                 |
| Производител                 | Schrack Technik GmbH |

| Описание                                                  | Артикулен No. |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Backupbox за инвертори Fronius<br>maximum backup fuse 50A | PVBUB050-A    |